Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:19

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/4-portowy-przelacznik-kvm-ps2-usb-cs1754-p-697.html



4-portowy przelacznik KVM PS/2-USB - CS1754

Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**57**
Producent	**ATEN**

Opis produktu

CS1754 to przelacznik KVM z 4 portami. Obsluguje komputery ze zlaczami PS/2 i USB przez przewody oraz udostepnia funkcje sygnalizacji audio. Ponadto obsluguje 3-poziomowe polaczenia kaskadowe. 21 polaczonych przelaczników CS1754 umozliwia kontrolowanie 64 komputerów. CS1758 to rozwiazanie dla rozwijajacej sie firmy. Stanowi solidna inwestycje, obsluguje rózne rodzaje polaczen i zapewnia dlugotrwale, bezpieczne uzytkowanie.

Zawartość opakowania

- 1x 4-portowy przelacznik KVM PS/2-USB
- 1x przewód do uaktualniania oprogramowania sprzetowego
- 1x zasilacz
- 1x zestaw do montazu w stelazu
- 1x instrukcja obsługi

Funkcje

- Mozliwosc sterowania 4 komputerami z jednej konsoli USB
- Obsluga polaczen kaskadowych do 3 poziomów - kontrola nad maks. 64 komputerami
- Podwójny interfejs dla wsparcia komputerów z klawiaturami oraz myszami PS/2 lub USB.
- Obsluga róznych platform: kompatybilnosc ze wszystkimi systemami operacyjnymi komputerów PC (Windows, Linux i wiekszosc innych) oraz komputerów Mac i Sun
- Automatyczne wykrywanie interfejsów PS/2 i USB
- Wlaczanie/wylaczanie sygnalu dzwiekowego skrótem klawiszowym i przez menu ekranowe
- Wybór komputera za pomoca przycisków na panelu przednim oraz skrótów klawiszowych
- Bardzo wysoka jakosc grafiki - rozdzielczosc do 2048 x 1536; DDC2B
- Mozliwosc uaktualnienia oprogramowania sprzetowego
- Obsluga glosników i mikrofonu
- Wyspecjalizowany uklad scalony ASIC USB marki ATEN
- Dostepne kolory: srebrny i czarny
- Mozliwosc zamontowania w stelazu systemowym 19
- Obsluga róznych platform: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, Unix, Sun oraz FreeBSD
- Wiecej informacji na temat przelaczników KVM, które mozna podlaczyc do modelu CS1754: Zestawienie kompatybilnych urzadzen KVM.

Diagram

Specyfikacje

Połączenia komputera	
Bezpośrednie	4
Maksymalnie	64 (połączenie kaskadowe)
Wybór portu	Przycisk skrótu, przycisk naciskowy, menu ekranowe
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)
Porty KVM	4 x SPHD-15 żeńskie (żółte) 4 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 4 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x RJ-11 żeńskie (czarne)
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)
Przełączniki	
Porty	4 x przycisk naciskowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x suwak
Resetowanie	1 x przycisk naciskowy zagłębiony
Diody LED	
Online	4 (pomarańczowe)
Wybór	4 (zielony)
Zasilanie	1 (niebieski)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	2048 x 1536; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	1–255 sekund
Pobór mocy	DC5V:1.63W:12BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50˚C
Temperatura przechowywania	-20-60˚C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	2.64 kg (5.81 lb)
Wymiary(D x S x W)	43.72 x 16.10 x 4.40 cm (17.21 x 6.34 x 1.73 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.