

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/gefen-ext-dvi-fm1000-p-390.html>

Gefen: EXT-DVI-FM1000



Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	3
Producent	GEFEN

Opis produktu

Ekstender DVI FM 1000

Ekstender pozwala oddalić wyświetlacz DVI od źródła na odległość do 1000m przy użyciu kabla optycznego. Ekstender składa się z dwóch kompaktowych modułów, które łączą się ze sobą przez 1 włókno kabla optycznego SC.

Transmisja sygnału przez kabel optyczny zapewnia jego całkowitą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI).

Cechy:

- Przedłużenie transmisji DVI do 1000m
- Obsługa rozdzielczości do 1080p, 1920 x 1200
- Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (dzięki transmisji przez światłowód)
- Wykorzystanie niedrogiego i ogólnodostępnego, jednowłóknowego, wielomodowego kabla optycznego SC
- Szybka i prawidłowa synchronizacja źródła i wyświetlacza dzięki automatycznej funkcji EDID
- Obsługa standardu DDWG dla monitorów zgodnych z DVI

Uwaga: Zasięg działania ekstendera zależy od maksymalnej rozdzielczości i wynosi:

- dla 1920 x 1200 do 300m
- dla 1600 x 1200 do 500m
- dla 1280 x 1024 do 1000m

Jednostka nadawcza musi być zasilana z szyny przez złącze DVI źródła wideo. Gdy źródło wideo nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego zasilania 5V, trzeba dokupić dodatkowy zasilacz (EXT-PS51AIP-1.3). Dołączony do zestawu zasilacz jest przeznaczony wyłącznie dla jednostki odbiorczej.

Zawartość zestawu:

- 1x jednostka nadawcza DVI FM
- 1x jednostka odbiorcza DVI FM

1x zasilacz 5V 1A
1x podręcznik użytkownika

Zestawy DVI FM1000 Extension Kit obejmują:

1x ekstender EXT-DVI-FM1000
1x jednowłóknowy kabel optyczny SC/SC

EXT-DVI-FM1000-CO	DVI FM1000
EXT-DVI-FM1000KIT30B	DVI FM1000 Extension Kit 10 metrów
EXT-DVI-FM1000KIT60B	DVI FM1000 Extension Kit 20 metrów
EXT-DVI-FM1000KIT100B	DVI FM1000 Extension Kit 30 metrów
EXT-DVI-FM1000KIT150B	DVI FM1000 Extension Kit 50 metrów
EXT-DVI-FM1000KIT300B	DVI FM1000 Extension Kit 100 metrów