

Link do produktu: <https://monitory-reklamowe.com/gefen-ext-dvi-fm500-p-391.html>

## Gefen: EXT-DVI-FM500



Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>4</b>
Producent	<b>GEFEN</b>

### Opis produktu

#### **Ekstender DVI FM 500**

Ekstender pozwala oddalić wyświetlacz DVI od źródła na odległość do 1500m przy użyciu kabla optycznego. Ekstender składa się z dwóch kompaktowych modułów, które łączą się ze sobą przez 2 włókna kabla optycznego LC. Moduły mogą być umieszczone w niewidocznym miejscu za sprzętem.

Przeźroczystość dla funkcji EDID umożliwia szybką i prawidłową synchronizację rozdzielczości wideo bez ręcznej konfiguracji. Zapewnia to doskonały i wygodny sposób wydłużania połączeń DVI.

#### **Uwaga:**

Zasięg działania ekstendera zależy od typu kabla optycznego i dla maksymalnej rozdzielczości 1920×1200 z 60 klatkami na sekundę (60 Hz) wynosi:

Kabel jednomodowy: 8(9)/125 mikronów: 1500m  
Kabel wielomodowy: 50(62,5)/125 mikronów: 500m

#### **Cechy:**

Brak zgodności z HDCP.  
Przedłużenie sygnału WUXGA (1920×1200) @60 Hz do 1500m  
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (dzięki transmisji przez światłowód)  
Szybka i prawidłowa synchronizacja źródła i wyświetlacza dzięki automatycznej funkcji EDID  
Błyskawiczna instalacja jednostki nadawczej i odbiorczej  
Obsługa jedno- i wielomodowych kabli optycznych

#### **Zawartość zestawu:**

1x jednostka nadawcza DVI FM 500  
1x jednostka odbiorcza DVI FM 500

---

1x zasilacz 5V  
1x podręcznik użytkownika

**Zestawy DVI FM500 Extension Kit obejmują:**

1x ekstender EXT-DVI-FM500  
1x kabel optyczny 2-włóknowy LC/LC

EXT-DVI-FM500-30B	DVI FM500 Extension Kit - 10 metrów
EXT-DVI-FM500-60B	DVI FM500 Extension Kit - 20 metrów
EXT-DVI-FM500-100B	DVI FM500 Extension Kit - 30 metrów
EXT-DVI-FM500-150B	DVI FM500 Extension Kit - 50 metrów
EXT-DVI-FM500-300B	DVI FM500 Extension Kit - 100 metrów
EXT-DVI-FM500-CO	DVI FM 500 Extender