Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:09

Link do produktu: https://monitory-reklamowe.com/gefen-ext-dvi-fm500-p-391.html

Gefen: EXT-DVI-FM500



Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**4**
Producent	**GEFEN**

Opis produktu

Ekstender DVI FM 500

Ekstender pozwala oddalić wyświetlacz DVI od źródła na odległość do 1500m przy użyciu kabla optycznego. Ekstender składa się z dwóch kompaktowych modułów, które łączą się ze sobą przez 2 włókna kabla optycznego LC. Moduły mogą być umieszczone w niewidocznym miejscu za sprzętem.

Przeźroczystość dla funkcji EDID umożliwia szybką i prawidłową synchronizację rozdzielczości wideo bez ręcznej konfiguracji. Zapewnia to doskonały i wygodny sposób wydłużania połączeń DVI.

Uwaga:
Zasięg działania ekstendera zależy od typu kabla optycznego i dla maksymalnej rozdzielczości 1920×1200 z 60 klatkami na sekundę (60 Hz) wynosi:

Kabel jednomodowy: 8(9)/125 mikronów: 1500m
Kabel wielomodowy: 50(62,5)/125 mikronów: 500m

Cechy:

Brak zgodności z HDCP.
Przedłużenie sygnału WUXGA (1920×1200) @60 Hz do 1500m
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (dzięki transmisji przez światłowód)
Szybka i prawidłowa synchronizacja źródła i wyświetlacza dzięki automatycznej funkcji EDID
Błyskawiczna instalacja jednostki nadawczej i odbiorczej
Obsługa jedno- i wielomodowych kabli optycznych

Zawartość zestawu:

1x jednostka nadawcza DVI FM 500
1x jednostka odbiorcza DVI FM 500

1x zasilacz 5V
1x podręcznik użytkownika

Zestawy DVI FM500 Extension Kit obejmują:
1x ekstender EXT-DVI-FM500
1x kabel optyczny 2-włóknowy LC/LC

EXT-DVI-FM500-30B	DVI FM500 Extension Kit – 10 metrów
EXT-DVI-FM500-60B	DVI FM500 Extension Kit – 20 metrów
EXT-DVI-FM500-100B	DVI FM500 Extension Kit – 30 metrów
EXT-DVI-FM500-150B	DVI FM500 Extension Kit – 50 metrów
EXT-DVI-FM500-300B	DVI FM500 Extension Kit – 100 metrów
EXT-DVI-FM500-CO	DVI FM 500 Extender